

SCHEDA TECNICA - DATASHEET

# EY 3,6 MB

**Potenza in continuo**
*Continuous power PRP*

kVA

kW

**3,6****3,2**
**Condizioni ambientali**
*Environmental conditions*

Temperatura - <i>Temperature</i>	40° C
Altitudine - <i>Height</i>	1000 mslm
Umidità - <i>Humidity</i>	60,00%



Le immagini sono puramente a titolo dimostrativo

*The images are only for demonstration purposes*

<b>PESO</b>	<b>DIMENSIONI</b>		
<i>WEIGHT</i>	<i>DIMENSIONS</i>		
<i>kg</i>	L [mm]	W [mm]	H [mm]
<b>38</b>	<b>600</b>	<b>400</b>	<b>400</b>



DATI TECNICI TECHNICAL DETAILS		EY 3,6 MB
Generali - General	Livello di potenza sonora misurata - <i>Measured sound power level</i>	LWA = 93 dB
	Livello di potenza sonora garantita - <i>guaranteed sound power level</i>	LWA = 96 dB
	Giri/min - <i>Rpm</i>	3000
	Frequenza - <i>Frequency</i>	Hz 50
	Tensione - <i>Voltage</i>	V 230
	Amperaggio nominale - <i>Ampere rating</i>	A 15,7
Motore - Engine	Motore - <i>Engine</i>	HONDA GX200
	Potenza motore - <i>Engine power</i>	Hp (kw) 4,4 (3,3)
	N. cilindri - <i>Nr. Of cylinders</i>	1
	Raffreddamento - <i>Cooling system</i>	Aria - <i>Air</i>
	Cilindrata - <i>Displacement</i>	cc 196
	Regolatore di giri - <i>RPM governor</i>	Meccanico - <i>Mechanical</i>
Alimentazione - Fuel	Tipo di carburante - <i>Fuel type</i>	Benzina - <i>Gasoline</i>
	Consumo al 75% del carico - <i>Fuel Consumption @ 75% of load</i>	Lt/h 1,1
	Capacità del serbatoio - <i>Tank capacity</i>	Lt 3,6
	Autonomia - <i>Autonomy</i>	ore - <i>hrs</i> 3,2
Alternatore - Alternator	Marca alternatore - <i>Alternator brand</i>	LINZ
	Numero di poli - <i>Number of poles</i>	2
	Tipo - <i>Type</i>	Senza spazzole - <i>Brushless</i>
	Regolazione della tensione - <i>Voltage regulation</i>	Condensatore - <i>Capacitor</i>
	Precisione della tensione - <i>Voltage precision</i>	% ±5%
	Diametro esterno allo scarico - <i>External exhaust diameter</i>	mm 25

#### QUADRO ELETTRICO MANUALE - ELECTRICAL MANUAL PANEL



1 Presa schuko 230 V monofase, 1 presa CEE 230 V monofase 3 poli 16A e breaker di protezione.  
1 *schuko sockets 230 V single-phase, 1 CEE socket 230 V single-phase 3 poles 16A and protection breaker.*

#### OPTIONALS



Alternatore con regolatore elettronico di tensione (AVR)  
*Alternator with automatic voltage regulator (AVR)*



Ganci sollevamento  
*Lifting hooks*

Tutti i dati presenti sono contenuti nelle schede tecniche originali del motore e dell'alternatore. Essi sono indicativi e possono essere modificati in qualsiasi momento e senza preavviso. - *All data can be found out in the original datasheet of the engine and the alternator. Values shown are nominal values, they can change in every moment and without prior notice.*